

- **類型**：適配器(家族: GC, GE, GEM, GP, GS, GSM, GST, OWA, P, SGA)

- **簡介**

適配器屬於一種外接交換式電源供應器，藉由外部連接方式提供穩定之電力輸出給電子產品或設備。明緯適配器種類包含：桌上型、插牆型及醫療設備用適配器。

- **安裝需求**

- (1) 連接適配器之直流輸出插頭至設備前，請先將它與市電分離並確定電壓電流額定是否符合設備之輸入。
- (2) 請保持適配器之輸入連接器與 AC 電源線間緊密連結也確保適配器之輸出接頭與設備端之連接是穩固的。
- (3) 電源線須置於不會被踐踏或擠壓之環境。
- (4) 為了避免過熱，請將適配器裝置於通風良好之環境。且當鄰近設備為一發熱源時，必須與該設備保持 10-15 公分之距離。
- (5) 一個認可適宜之 AC 電源線，規格應大於或等於 SVT, 3Cx18AWG 或 H03VV-F, 3Gx0.75mm²。
- (6) 如設備長期不使用，請將適配器拔除以避免設備受到感應雷擊或電壓遽升之傷害。
- (7) 關於此產品之其他資訊，請至 www.meanwell.com 搜尋。

- **警告/注意!!**

- (1) 本機內含高電壓具潛在危險性，如有異常必須由合格之技術人員處理，請勿自行打開外蓋。
- (2) 具觸電或發生火災之危險，請勿讓異物侵入或液體濺入適配器之接頭開口。
- (3) 使用錯誤之直流輸出插頭或強行置入直流輸出插頭至設備端有可能會造成接線孔損壞或接觸不良，相容之直流輸出插頭資訊請參考規格書。
- (4) 請將桌上型適配器放置於穩固平面以避免掉落或滑落造成適配器損害。
- (5) 請勿將此適配器放置於潮濕環境或靠近水處。
- (6) 請勿將此適配器置於高溫環境、太陽直射處或靠近火源處。最高工作環境溫度限制請參考規格書。
- (7) 使用之輸出電流及瓦數請勿超出規格書之額定定義。
- (8) 清潔適配器前，請先將它與市電分離並僅使用濕布清拭，不可使用任何液狀或噴霧型清潔劑。
- (9) 警告：
 - (a) 符合 BSMI 認證之機型需注意連接週邊設備需使用 V1 以上之防火外殼。
 - (b) 此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。
- (10) 若有報廢或丟棄單體需求時，請與當地合格回收業者配合處理。
- (11) 本產品符合 FCC 15 章節的規範，且符合以下兩操作條件：
 - (a) 此設備不會造成有害的影響，且
 - (b) 此設備可接受一切干擾，包含可能導致誤動作的干擾



安裝手冊

● 能耗數據

機型名稱	GST18A/B/E(05/07/09/12/15/18/24/28/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/28.0/48.0 (V)
輸出電流	3.0/2.0/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.64/0.375 (A)
輸出功率	15.0W for 5.0/7.0V output 18.0W for other
效率	>81.39% for 5V, >85.0% for other
輕載效率 (10 %負載)	>81.6% (typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GST25A/B/E(05/07/09/12/15/18/24/28/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/28.0/48.0 (V)
輸出電流	4.0/2.93/2.55/2.08/1.66/1.38/1.04/0.89/0.52(A)
輸出功率	20.0W for 5.0V, 22.0W for 7.5V, 23.0W for 9.0V, 25.0W for other
效率	>83.35% for 5V, >86.35% for other
輕載效率 (10 %負載)	>81.7%(typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GST36B/E(05/09/12/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/9.0/12.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	4.3/3.11/3.0/1.5/0.75(A)
輸出功率	21.5W for 5.0V, 28.0W for 9.0V, 36.0W for other
效率	>83.6% for 5V, >87.4% for other
輕載效率 (10 %負載)	>82.4%(typ)
空載損耗	<0.10W



安裝手冊

機型名稱	GST40A(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	5.0/5.34/4.45/3.34/2.67/2.22/1.67/0.84 (A)
輸出功率	25.0W for 5.0V 40.0W for other
效率	>83.46% for 5V, >87.59% for other
輕載效率 (10 %負載)	>84.54%(typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GST60A(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	6.0/6.0/6.0/5.0/4.0/3.33/2.5/1.25(A)
輸出功率	30.0W for 5.0V, 45.0W for 7.5V, 54.0 W for 9.0V, 60.0W for other
效率	>85.07% for 5V, > 88% for other
輕載效率 (10 %負載)	>85.0%(typ)
空載損耗	<0.21W

機型名稱	GST90A(12/15/19/24/48)-P1M
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/19.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	6.67/6.0/4.74/3.75/1.87(A)
輸出功率	80.0W for 12.0V, 90.0W for other
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>86.1 %(typ)
空載損耗	<0.21W



安裝手冊

機型名稱	GST120A(12/15/20/24/48)-R7B/P1M
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/20.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	8.5/7.0/6.0/5.0/2.5(A)
輸出功率	102.0W for 12.0V, 105.0W for 15.0V, 120.0W for other
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>86.5 % (typ)
空載損耗	<0.21W

機型名稱	GST160A(12/15/20/24/48)-R7B
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/20.0/24.0/36.0/48.0 (V)
輸出電流	11.5/9.6/8.0/6.67/4.44/3.34(A)
輸出功率	138.0W for 12.0V, 144.0W for 15.0V, 160.0W for other
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>80.0 % (typ)
空載損耗	<0.21W

機型名稱	GST220A(12/15/20/24/36/48)-R7B
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/20.0/24.0/36.0/48.0 (V)
輸出電流	15.0/13.4/11.0/9.2/6.1/4.6(A)
輸出功率	180.0W for 12.0V, 201.0W for 15.0V, 220.0W for 20.0V, 221.0W for 24.0V, 219.6W for 36.0V, 221.0W for 48.0V
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>80.0 % (typ)
空載損耗	<0.21W



安裝手冊

機型名稱	SGAS06E(05/07/09/12/15/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/24.0/48.0(V)
輸出電流	1.0/0.8/0.66/0.5/0.4/0.25/0.125(A)
輸出功率	5.0W for 5.0V, 6W for other
效率	>75.91% for 5V, >81.27% for other
輕載效率 (10 %負載)	>72.22%(typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	SGAS15A/B/E(05/09/12/15/24)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/9.0/12.0/15.0/24.0(V)
輸出電流	2.4/1.66/1.25/1.0/0.625(A)
輸出功率	12.0W for 5.0V, 15W for other
效率	>81.60% for 5V, >84.92% for other
輕載效率 (10 %負載)	>79.85%(typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	SGAS60E(05/12/15/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/12.0/15.0/24.0/48.0(V)
輸出電流	6.0/5.0/4.0/2.5/1.25(A)
輸出功率	30.0W for 5.0V, 60W for other
效率	>86.22% for 5V, >89.02% for other
輕載效率 (10 %負載)	>84.59%(typ)
空載損耗	<0.15W



安裝手冊

備註:

因 GSM 系列是符合醫療法規 60601-1，下方能耗資料僅供參考。

機型名稱	GSM18B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0//48.0 (V)
輸出電流	3.0/2.0/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.375 (A)
輸出功率	15.0W for 5.0/7.0V output 18.0W for other
效率	>81.39% for 5V, >85.0% for other
輕載效率 (10 %負載)	>81.6% (typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GSM25B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	4.0/2.93/2.55/2.08/1.66/1.38/1.04/0.52(A)
輸出功率	20.0W for 5.0V, 22.0W for 7.5V, 25.0W for other
效率	>83.35% for 5V, >86.35% for other
輕載效率 (10 %負載)	>81.7%(typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GSM36B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	4.5/4.32/4.0/3.0/2.4/2/1.5/0.75(A)
輸出功率	22.5W for 5.0V, 32.4W for 7.0V, 36.0W for other
效率	>83.6% for 5V, >87.4% for other
輕載效率 (10 %負載)	>82.4%(typ)
空載損耗	<0.10W



安裝手冊

機型名稱	GSM40A/B(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	5.0/5.34/4.45/3.34/2.67/2.22/1.67/0.84 (A)
輸出功率	25.0W for 5.0V 40.0W for other
效率	>83.46% for 5V, >87.59% for other
輕載效率 (10 %負載)	>84.54%(typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GSM60A/B/E/U(05/07/09/12/15/18/24/48)-P1J
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	6.0/6.0/5.5/4.5/4/3.33/2.5/1.25(A)
輸出功率	30.0W for 5.0V, 45.0W for 7.5V, 49.5 W for 9.0V, 54.0W for 12V, 60W for other
效率	>85.07% for 5V, > 88% for other
輕載效率 (10 %負載)	>85.0%(typ)
空載損耗	<0.21W

機型名稱	GSM90A/B(12/15/19/24/48)-P1M
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/19.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	6.67/6.0/4.74/3.75/1.87(A)
輸出功率	80.0W for 12.0V, 90.0W for other
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>87.1 %(typ)
空載損耗	<0.21W



安裝手冊

機型名稱	GSM120A/B(12/15/20/24/48)-R7B
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/20.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	8.5/7.0/6.0/5.0/2.5(A)
輸出功率	102.0W for 12.0V, 105.0W for 15.0V, 120.0W for other
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>86.3 %(typ)
空載損耗	<0.21W

機型名稱	GSM160A/B(12/15/20/24/48)-R7B
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/20.0/24.0/36.0/48.0 (V)
輸出電流	11.5/9.6/8.0/6.67/4.44/3.34(A)
輸出功率	138.0W for 12.0V, 144.0W for 15.0V, 160.0W for other
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>87.6 %(typ)
空載損耗	<0.21W

機型名稱	GSM220A/B(12/15/20/24/48)-R7B
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/20.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	15.0/13.4/11.0/9.2/4.6(A)
輸出功率	180.0W for 12.0V, 201.0W for 15.0V, 220.0W for 20.0V, 221.0W for other
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>84.6 %(typ)
空載損耗	<0.21W



安裝手冊

機型名稱	OWA-60E-12/15/20/24/30/36/42/48/54
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/36.0/42.0/48.0/54.0 (V)
輸出電流	5.0/4.0/3.0/2.5/2.0/1.67/1.5/1.25/1.12(A)
輸出功率	60.0W for 12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/48.0(V), 60.12W for 36.0V, 63.0W for 42.0V, 60.48W for 54.0V
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>80.0 %(typ)
空載損耗	<0.21W

機型名稱	OWA-90E-12/15/20/24/30/36/42/48/54
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/36.0/42.0/48.0/54.0 (V)
輸出電流	7.5/6.0/4.5/3.75/3.0/2.5/2.15/1.88/1.67 (A)
輸出功率	90.0W for 12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/36.0(V), 90.3W for 42.0V, 90.24W for 48.0V, 90.18W for 54.0V
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>79.0 %(typ)
空載損耗	<0.21W

機型名稱	OWA-120E-(12/15/20/24/30/36/42/48/54)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/20.0/24.0/30.0/36.0/42.0/48.0/54.0 (V)
輸出電流	9.6/8.0/6.0/5.0/4.0/3.4/2.9/2.5/2.3 (A)
輸出功率	115W for 12.0V, 120W for 15.0/20.0/24.0/30.0/48.0(V), 122.4W for 36.0V, 121.8W for 42.0V, 124.2W for 54.0V
效率	>88.0 %
輕載效率 (10 %負載)	>82.5 %(typ)
空載損耗	<0.21W



安裝手冊

機型名稱	GS06E-(1/11/2/3/4/5/6/7)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	1.0/0.8/0.66/0.5/0.4/0.33/0.25/0.125 (A)
輸出功率	6W
效率	>78.88 %
輕載效率 (10 %負載)	>73.0 %(typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GS15-(1/1-1/2/3/4/5/6/8)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	2.4/1.6/1.66/1.25/1.0/0.83/0.625/0.31 (A)
輸出功率	12W for 5.0/7.5V, 15.0W for other
效率	>82.96% for 5/7.5V, >84.13% for other
輕載效率 (10 %負載)	>79.0 %(typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	SGA12-(5/7.5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	2.4/1.6/1.33/1.0/0.8/0.66/0.5/0.25 (A)
輸出功率	12W
效率	>82.96 %
輕載效率 (10 %負載)	>75.0 %(typ)
空載損耗	<0.10W



安裝手冊

機型名稱	SGA18-(5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	3.0/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.375 (A)
輸出功率	15W for 5.0V, 18.0W for other
效率	>84.1 % for 5V, >85.0% for other
輕載效率 (10 %負載)	>78.5 % (typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	SGA25-(5/7.5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	4.0/2.93/2.77/2.08/1.66/1.38/1.04/0.52 (A)
輸出功率	20W for 5.0V, 22W for 7.5V, 25.0W for other
效率	>85.4% for 5V, >86.35% for other
輕載效率 (10 %負載)	>81.0 % (typ)
空載損耗	<0.10W



安裝手冊

機型名稱	SGA40-(5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	5.0/4.44/3.33/2.66/2.22/1.67/0.84 (A)
輸出功率	25W for 5.0V, 40.0W for other
效率	>86.35% for 5V, >87.6% for other
輕載效率 (10 %負載)	>85.0 %(typ)
空載損耗	<0.10W
機型名稱	SGA60-(5/7.5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	6.0/6.0/5.5/5.0/4.0/3.33/2.5/1.25 (A)
輸出功率	30W for 5.0V, 45W for 7.5V, 50W for 9.0V, 60.0W for other
效率	>86.95% for 5V, >87.73% for 7.5V, >89.0% for other
輕載效率 (10 %負載)	>84.0 %(typ)
空載損耗	<0.21W

機型名稱	GE12I-(5/7.5/9/12/15/18/24)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0 (V)
輸出電流	2.0/1.33/1.33/1.0/0.8/0.83/0.625 (A)
輸出功率	10W for 5.0/7.5V, 12W for 9/12/15V, 15W for other
效率	>81.95% for 5.0/7.5V, >82.96% for 9/12/15V, >84.13% for other
輕載效率 (10 %負載)	>72.1 %(typ)
空載損耗	<0.10W



安裝手冊

機型名稱	GE18I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	2.4/1.73/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.375 (A)
輸出功率	12W for 5.0V, 13W for 7.5V, 18W for other
效率	>82.96% for 5.0V, >83.38% for 7.5V, >85.00% for other
輕載效率 (10 %負載)	>75.1 % (typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GE24I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	3.0/2.0/2.22/2.0/1.6/1.33/1.0/0.5 (A)
輸出功率	15W for 5.0/7.5V, 20W for 9.0V, 24W for other
效率	>84.13% for 5.0/7.5V, >85.47% for 9.0V, >86.20% for other
輕載效率 (10 %負載)	>75.8 % (typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GE30I-(12/15/18/24)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	12.0/15.0/18.0/24.0 (V)
輸出電流	2.5/2.0/1.66/1.25 (A)
輸出功率	30W
效率	>86.95%
輕載效率 (10 %負載)	>83.7 % (typ)
空載損耗	<0.10W



安裝手冊

機型名稱	GE40I-(5/7.5/9/12/15/18/24/36/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/36.0/48.0 (V)
輸出電流	4.0/2.66/3.3/3.3/2.7/2.2/1.67/1.00/0.83 (A)
輸出功率	20W for 5.0/7.5V, 30W for 9.0V, 40W for other
效率	>85.47% for 5.0/7.5V, >86.92% for 9.0V, >87.58% for other
輕載效率 (10 %負載)	>77.3 % (typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GSM12E/GEM12I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	1.6/1.33/1.0/0.8/0.66/0.5/0.25 (A)
輸出功率	12W
效率	>82.96%
輕載效率 (10 %負載)	>72.96% (typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GEM18I-(5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	3.0/2.0/1.5/1.2/1.0/0.75/0.375 (A)
輸出功率	15W for 5.0V, 18.0W for other
效率	>84.1 % for 5V, >85.0% for other
輕載效率 (10 %負載)	>81.0% (typ)
空載損耗	<0.10W



安裝手冊

機型名稱	GEM30I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	4.0/3.33/3.33/2.5/2.0/1.66/1.25/.625 (A)
輸出功率	20W for 5.0V, 25W for 7.5V, 30.0W for other
效率	>85.47% for 5V, >86.35% for 7.5V, >86.95% for other
輕載效率 (10 %負載)	>81.0 % (typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GEM40I-(5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	5.0/4.0/3.33/2.66/2.22/1.66/0.83 (A)
輸出功率	25W for 5.0V, 36W for 9.0V, 40.0W for other
效率	>86.35% for 5V, >87.40% for 9.0V, >87.59% for other
輕載效率 (10 %負載)	>85.0 % (typ)
空載損耗	<0.10W

機型名稱	GEM60I-(5/7.5/9/12/15/18/24/48)
輸入電壓	230Vac
輸入電壓頻率	50Hz
輸出電壓	5.0/7.5/9.0/12.0/15.0/18.0/24.0/48.0 (V)
輸出電流	6.0/6.0/5.5/4.5/4.0/3.33/2.5/1.25 (A)
輸出功率	30W for 5.0V, 45W for 7.5V, 50W for 9.0V, 54W for 12V 40.0W for other
效率	>86.95% for 5V, >87.73% for 7.5V, >89.0% for other
輕載效率 (10 %負載)	>83.0 % (typ)
空載損耗	<0.21W



安 裝 手 冊

製造商：

明緯企業股份有限公司
24891 新北市五股區五權三路 28 號
Tel: +886-2-2299-6100
Web: www.meanwell.com

分公司：

China

明緯(廣州)電子有限公司
廣州市天河區東圃鎮黃村粵安工業
園 A 棟 2 樓 Post Code:510660
Tel: +86-20-2887-1200
Web: www.meanwell.com.cn

China

明緯(廣州)電子有限公司
廣州市花都區花東鎮金谷南路 11 號
Tel: +86-20-3773-7100
Web: www.meanwell.com.cn

China

蘇州明緯科技有限公司
江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工
業園東橋健民路 77 號
Tel: +86-512-6508-8600
Web: www.meanwell.cc

U.S.A.

MEAN WELL USA, INC.
44030 Fremont Blvd., Fremont,
CA 94538, U.S.A.
Tel: +1-510-683-8886
Web: www.meanwellusa.com

Europe

MEAN WELL EUROPE B.V.
Langs de Werf 8,
1185XT Amstelveen,
The Netherlands
Tel: +31-20-758-6000
Web: www.meanwell.eu