以太网线下载/上传程序

一、设置触摸屏的 IP 地址:

1.触摸屏开机后点击右下角小箭头图标,再点击齿轮图标,输入系统密码, 默认是 111111,进入系统设置界面。

Even and the second sec	3									-		
输入您的空母:			()							
Enter your pass	i 1	2	-3	4 5	6	7 8	-9	0	-	-	Back Se	pace
ок ПОЛ	9		•	r e		u.	1	0	P	I	1	N
			d	Ŧ		h	1	k		1		1
and the second second	Care	Z.	×	c	v ł	n			-	1	Re	turn
	Eas	1	23			2	1	+		+	F	ocus

2. 进入 IP 地址设置界面,选择手动设置 IP 地址

No.	Section 441/4051 网括 时间/日期 安全 历史 HMI 名称 OS BET 周动获得 IP 地址 IP 地址: IP 地址: IDT 166 0 255 255 350 0 31000000 0	
	DNS 地址: 202 96 209 133 s d f 9 h J k 1 s 上一页 下一页 取消 应用 OK /** 123 * ← → Focus	

二、设置电脑的 IP 地址:

Weinview-Artich	Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	
公用网络	常规	
你已连接到 Internet 如果你的流量套餐有限制,则你可以将此 连接,或者更改其他属性。	如果网络支持此功能,则可以获取自动 络系统管理员处获得适当的 IP 设置。	描版的 IP 设置。否则,你需要从网
更改连接属性	○ 自动获得 IP 地址(Q)	
显示可用网络	●使用下面的 IP 地址(5):	
王浩四次的周围	IP 地址(]):	192 . 168 . 0 . 90
史以网络设直	子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
● 更改适配器选项 查差网络话配器并用改连按设置	默认网关(D):	
血管的和超剧剧的开始从在18以图。	○ 自动获得 DNS 服务器地址(B)	
共享选项 根据新连接到的网络 决定要共享的	● 使用下面的 DNS 服务器地址(E):	
TRUE TREAM PORT (ARSA)	首选 DNS 服务器(P):	
▲ 网络疑难解答 诊断并解决网络问题。	备用 DNS 服务器(A):	
查看网络属性	□ 退出时验证设置(L)	Triban
Windows 防火墙		
		tarte Pete

三、程序下载

1.打开 EBPro 软件-工程文件-下载



2.输入下载程序密码, 默认是 111111, 搜寻触摸屏的 IP 地址或手动输入

也行,勾选字体、韧体,勾选下载后启动工程画面,然后点【下载】。如图:

下载				×
●以太网 1.单击HM	I名称	上传 輸入下载	/下载密码/端口号 <mark>程序密码 , 默认</mark>	: 设置 是111111 ♪
HMI 名称(<u>H</u>):	────────────────────────────────────	192.168.0.80(D 3.搜寻	efault HMI) 到HMI的IF	P地址及
[捜寻全部(E)	名称,	选中。	
 □ 字体 □ 使用 ☑ Runtime * 第一次下载程序 □ 用户自定义开机画面 	Full S T L L EasyAccess 2.0 或更新软件时, 才需要見	₽ 更新韧体.		<u>当前 PC 的 IP 1</u>
□ 启用系统设置文件□ 启用分期付款				
□同步 PC 时间至 HMI				
 □ 删除开机画面 ☑ 清除配方数据 □ 清除配方数据库 	☑ 清除事件i	己录 己录	☑ 清除资料取档 □ 清除字符串表	É记录 ₹
 ✓ 下载后启动工程画面 □ 编译后自动使用当前设置进 	行下载			
下载停止	5			关闭

四、上传程序方法

打开 EBPro 软件-工程文件-上传

文件 🚦 🖂 🔦	孝 ╤ 常用	工程文件
▶ 新建	Ctrl+N	最近开启的
		<u>1</u> EBProje
🛅 打开	Ctrl+O	<u>2</u> Test1.e
□ 原方☆//	Challes	<u>3</u> DDC-12
(III) (#15/X14	Ctri+5	<u>4</u> EBProje
月 另存为		<u>5</u> EBProje
		<u>6</u> EBProje
(1) 关闭		<u>7</u> 资料取相
€ 反编译		<u>8</u> CH-01(
▲ 上传 (HMI->P(C) F8	

上传	>	<
21		
۵Ľ م	Ltep 1.单击HMI名称 Ltep HMI名称 HMI名称 MALtep Applied App	
	HMI 名称(H):	
	2.单击搜寻全部 当前 PC 的 IP	
	HMI 型号: MT8071iE/MT8101iE ~ 工程文件位置: PLEASE INPUT A PROJECT NAME! 浏览]
	1.选择正确的触摸屏型号 2. 点浏览,指定上传后程序的存放位置,建议放在桌面。	
	上传 停止 关闭	